




PRODUCTO




Presentaciones Kardan Lineal.



1. Planos de Referencia del orificio del techo para la Kardan Lineal de x2, x3, x4




2. Realizar perforación en cielo raso o lugar de instalación, según el Plano de Referencia.




NOTA: Perforación para instalar Kardan Lineal de x2


3. Desatornillar los topes de fijación y retirarlos de la luminaria.



4. Conectar cables y empotrar en la superficie a elegir.




5. Introducir los Topes de fijación por las ranuras laterales de la luminaria.



NOTA: Sujetar la luminaria hasta finalizar el proceso de fijación a la superficie


6. Deslizarlos hacia abajo a través de las ranuras, cuando choquen con el cielo raso proceda a atornillar para sujetarlos firmemente.

VISTA INTERNA



NOTA: Repetir el proceso en las cuatro ranuras de la luminaria hasta que esta quede asegurada.

7. Producto Instalado.



PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA TENER EN CUENTA.

8. Definir el tipo de driver a instalar por Kit.





DIAGRAMA DE CONEXIÓN (Por Kit)



RECOMENDACIONES

- ✓ Antes de realizar cualquier cambio o mantenimiento se debe desconectar el equipo eléctrico de la alimentación de la red.
- ✓ Una limpieza periódica de la bala permite que se mantenga su flujo luminoso.
- ✓ Es necesario tener un control del tiempo de vida útil del led ya que esto evitaría que los equipos fallen prematuramente.
- ✓ Cualquier cambio o mantenimiento debe ser realizado por personal capacitado para lograr resultados más efectivos.
- ✓ Para limpieza y mantenimiento utilizar agua tibia y un paño limpio, evite usar detergentes y materiales abrasivos.